

Электропривод MPSP - IP67

Модель: MPSP (52 261 - 52 266)

Электроприводы рычажные постоянной скорости

Электроприводы однооборотные **MODACT MPSP** используются для дистанционного управления и для автоматической регулировки клапанов, шторных затворов, для поворота щеток эл. двигателей и для управления органами регулировки отопительных устройств, устройств кондиционирования воздуха или других устройств, для которых они подходят по своим параметрам. Электроприводы **MODACT MPSP control** предназначены для работы в схемах автоматической регулировки с непрерывным управляющим сигналом.



ТИП ЭЛЕКТРОПРИВОДА

		MPSP					
ТИПОВОЙ НОМЕР		52 261	52 262	52 263	52 264	52 265	52 266
Момент выключения [Нм]		100-160	160-320	320-630	630-1250	1250-2000	2500-4000
Усилие выключения [кН]							
Скорость управления [с/90°]		16-120	16-120	16-120	16-120	45	45
Скорость перенесения	[мин-1]						
	[мм/мин]						
Рабочий ход	[°]	160	160	160	160	160	160
	[об]						
	[MM]						
Напряжение питания	1 x 220 В, 50 Гц						
	24 В, 50 Гц						
	1 x 110 В, 50 Гц						
	3 x 220/380 В, 50 Гц	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулирование	двухпозиционное	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	трехпозиционное	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	плавное						
	PROFIBUS						
Снятие положения	датчик сопротивления (R)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	абсолютное						
	датчик тока (I)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выключение по положению		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выключение по моменту		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ручное управление		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Взрывобезопасное исполнение							
Степень защиты		IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг]		70	70	120	120	267	267

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: zkip@nt-rt.ru

www.zpapecky.nt-rt.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Электроприводы однооборотные **MODACT MPSP** используются для дистанционного управления и для автоматической регулировки клапанов, шторных затворов, для поворота щеток эл. двигателей и для управления органами регулировки отопительных устройств, устройств кондиционирования воздуха или других устройств, для которых они подходят по своим параметрам. Электроприводы **MODACT MPSP control** предназначены для работы в схемах автоматической регулировки с непрерывным управляющим сигналом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: zkr@nt-rt.ru
www.zpapecky.nt-rt.ru